Приобретенный Вами набор мебели (модуль) должен использоваться по его прямому назначению в жилых отапливаемых помещениях с влажностью воздуха не более 75%.

Транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, хранение.

Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке любыми видами крытого транспорта, обеспечивающими защиту от внешних погодных воздействий и промокания. Погрузочноразгрузочные работы производятся вручную, не допуская ударов. Упаковки с наименованием «Осторожно, стекло» укладываются поверх остальных. Сторона упаковки, где наклеен ярлык (этикетка) является верхом.

Упаковки укладываются вплотную друг к другу, перекладываются поролоном (мягкой ветошью). Обеспечивается крепление упаковок к бортам специальными ремнями для исключения их смещений во время движения.

Хранение изделия допускается только в заводской упаковке на поддонах, ярусами, не более 5 рядов. Хранение должно осуществляться в сухих отапливаемых помещениях.

Установка и эксплуатация мебели.

Установка изделия производится в жилых сухих, отапливаемых помещениях покупателя с температурой воздуха 10-30° С. Изделие должно быть установлено на твердом ровном горизонтальном полу не ближе 50 см от отопительных и нагревательных приборов. Сборку изделия производить в строгом соответствии с Указаниями по сборке, изложенными на странице 2 настоящего вкладыша.

Гарантийные обязательства сохраняются с учетом соблюдения при эксплуатации мебели указанных ниже максимальных нагрузок:

- не более 100-110 кг распределенной равномерной массы на одно спальное место для ортопедических кроватных оснований с обязательным использованием ортопедических пружинных матрацев;
- не более 5 кг распределенной равномерной массы на одну стеклянную полку, один выдвижной ящик;
- не более 10 кг распределенной равномерной массы на одну полку/столешницу ЛДСП.

Поверхность изделия и его деталей следует оберегать от попадания влаги, щелочей и иных химических растворителей. Чистку поверхности ламинированных деталей производить сухими мягкими тканями, при необходимости используя специальные полироли и чистящие составы для корпусной мебели. Чистку фасадов из стекла производить влажной мягкой тканью без применения каких-либо химических средств. На поверхности изделия не допускается установка горячих (свыше 40° C) предметов.

По необходимости, но не реже одного раза в год, производить подтяжку винтов и болтов основных и регулировочных креплений, петель, створок, иных выдвижных механизмов.

Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

Срок хранения – 24 мес. со дня изготовления мебели.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. со дня продажи изделия.

Срок службы изделия – восемь лет со дня продажи мебели.

Если дату продажи установить невозможно, то датой начала гарантийного срока и срока службы считается дата выпуска изделия.

Гарантийные обязательства не предоставляются при нарушениях условий правил транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ, хранения, установки и эксплуатации изделия, при каких-либо самостоятельных изменениях и переделках конструктива изделия, а так же при использовании изделия не по его прямому назначению.

Порядок предъявления претензий по качеству.

Все претензии по качеству изделия направляются покупателем к продавцу данного изделия с предъявлением настоящего вкладыша и документов подтверждающих факт покупки данного изделия. Продавец, на основании заключенного между ним и предприятием-изготовителем договора, обязан принимать претензии покупателя и в полной мере выполнять требования действующего законодательства о защите прав потребителей.

Свидетельство о приемке.

Изделие соответствует ГОСТ 16371-2014 и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска изделия Отметка ОТК

E-mail: m-spravka@mail.ru; www.linamebel.ru Юр. адрес: Россия, 442892, Пензенской обл., Сердобский район, пос. Сазанье, ул. Индустриальная, 1, тел./факс: (84167) 222-08, 205-74.

Адрес производства: 442893, Россия, Пензенская обл., г. Сердобск, ул. Энергетиков 18, тел./факс: (84167) 249-20, 247-77









Изделие: Набор мебели для спальни Бостон Шкаф 3-х створчатый



Ш.1492 Г. 560 В. 2200 Свидетельство о приемке, правила эксплуатации, сборки, установки. Гарантийные обязательства.

Указания по сборке. Спальня Бостон. Шкаф 3-х створчатый Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите её по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку произведите на ровной жёсткой поверхности.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения его технологических и эксплуатационных параметров.

Последовательность сборки:

Подготовить детали к сборке. Распределить элементы по позициям.

К боковым стенкам и перегородке (1,2,7) прикрутить ответные планки петель (30) евровинтами (31). В стенку левую (2) и перегородку (7) вбить полкодержатели (43). К боковым стенкам (1,2) и к цоколю (15) прибить опоры (33) гвоздями (34). К стенкам (1,7), прикрутить штангодержатели (37). К перегородкам (7,11), прикрутить роликовые направляющие (45) евровинтами (36), . В планки (18) вбить шканты (24), в планки (19) вбить шканты (42), закрутить штоки эксцентриков (41) В горизонтальном положении соединить детали (1,2,7,11) с деталями (18,19) затянуть эксцентрики (41). К конструкции еврошурупами (30) прикрутить детали (3,89,13,15). К стенкам (3,8) прикрутить еврошурупами (30) планки вертикальные (14). Прибить стенки задние ЛДВП (20,21) гвоздями (34) из расчета 150 мм между гвоздями, не допуская повреждения декоративного покрытия деталей, в местах соединения ЛДВП использовать соединитель (25,26). Установить шкаф в вертикальное положение. Навесить створки (4,5), предварительно установив петли (39), на створку среднюю (4) установить петли (35) при помощи саморезов (38) Установить в шкаф полки (13) и штангу (23).

Собрать ящик, для чего в детали (6,17) вбить шканты (42), закрутить штоки эксцентриков (41). В стенки (16) установить эксцентрики (41). Соединить детали (6,16,17), затянуть эксцентрики (41). В паз на фасаде (6) установить дно ящика (22) и прибить гвоздями (34) к стенкам (16,17) из расчета 150 мм между соседними гвоздями, не допуская повреждения декоративного покрытия деталей. Прикрутить направляющие (45) саморезами (32). Установить ящики в шкаф.

После полной сборки и установки осуществить окончательную регулировку петель.

Комплектовочная ведомость фурнитуры. Спальня Бостон. Шкаф 3-х створчатый (упак. №1)

Nº	Наименование	Вид	Кол- во	Nº	Наименование	Вид	Кол- во
30	Еврошуруп	Parameter	35	39	Петля вкладная	1.6	10
31	Заглушка еврошурупа		35	40	Заглушка для эксцентрика	0	18
32	Саморез 4х16	Barren	46	41	Стяжка эксцентриковая	图/	18
33	Опора наконечная	10	7	42	Шкант 8x30	Committee	24
34	Гвоздь 2х20	1	164	43	Полкодержатель металлический	000	12
35	Петля накладная	W. 188	3	44	Уголок соединительный 20х20	J.	2
36	Евровинт 6,3х30	80 mg	38	45	Роликовая направляющая 500		3
37	Штангодержатель металлический	0 3	4	46	Ключ еврошурупа		1
38	Саморез 4х30	7	2				

Комплектовочная ведомость на щитовые детали. Спальня Бостон. Шкаф 3-х створчатый

Nº	Наименование	Danuar	Кол	Nº	Nº	Наименование	Bassian	Кол-	Nº
145	паименование	Размер	-во	упак	145	паименование	Размер	во	упак
1	Стенка правая	2200x556	1	2	14	Планка вертикальная	2088x70	2	3
2	Стенка левая	2200x556	1	2	15	Цоколь	1460x80	1	3
3	Стенка верхняя	1460x538	1	4	16	Боковина ящика	484x90	6	3
4	Створка	1528x464	3	5	17	Задняя панель ящика	410x90	3	3
5	Створка	558x464	2	5	18	Планка	496x60	2	3
6	Фасад ящика	166x464	3	5	19	Планка	436x60	3	4
7	Перегородка левая	2087x522	1	5	20	Стенка задняя	2116x518	2	2
8	Стенка нижняя	1460x538	1	4	21	Стенка задняя	2116x450	1	2
9	Полка соединительная	948x522	1	4	22	Дно ящика	409x504	3	5
10	Полка соединительная	948x522	1	4	23;24	Штанга металлическая	942; 490	1+1	3
11	Перегородка правая	579x522	1	3	25	Соединитель	1195	1	3
12	Полка соединительная	496x522	1	3	26	Соединитель	281	1	3
13	Полка	492x518	3	3					

Схема сборки. Спальня Бостон. Шкаф 3-х створчатый

