

**Приобретенный Вами набор мебели (модуль) должен использоваться по его прямому назначению в жилых отапливаемых помещениях с влажностью воздуха не более 75%.**

**Транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, хранение.**

Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке любыми видами крытого транспорта, обеспечивающими защиту от внешних погодных воздействий и промокания. Погрузочно-разгрузочные работы производятся вручную, не допуская ударов. Упаковки с наименованием «Осторожно, стекло» укладываются поверх остальных. Сторона упаковки, где наклеен ярлык (этикетка) является верхом.

Упаковки укладываются вплотную друг к другу, перекладываются поролоном (мягкой ветошью). Обеспечивается крепление упаковок к бортам специальными ремнями для исключения их смещений во время движения.

Хранение изделия допускается только в заводской упаковке на поддонах, ярусами, не более 5 рядов. Хранение должно осуществляться в сухих отапливаемых помещениях.

**Установка и эксплуатация мебели.**

Установка изделия производится в жилых сухих, отапливаемых помещениях покупателя с температурой воздуха 10-30° С. Изделие должно быть установлено на твердом ровном горизонтальном полу не ближе 50 см от отопительных и нагревательных приборов. Сборку изделия производить в строгом соответствии с Указаниями по сборке, изложенными на странице 2 настоящего вкладыша.

Гарантийные обязательства сохраняются с учетом соблюдения при эксплуатации мебели указанных ниже максимальных нагрузок:

- не более 100-110 кг распределенной равномерной массы на одно спальное место для ортопедических кроватных оснований с обязательным использованием ортопедических пружинных матрасов;
- не более 5 кг распределенной равномерной массы на одну стеклянную полку, один выдвижной ящик;
- не более 10 кг распределенной равномерной массы на одну полку/столешницу ЛДСП.

Поверхность изделия и его деталей следует оберегать от попадания влаги, щелочей и иных химических растворителей. Чистку поверхности ламинированных деталей производить сухими мягкими тканями, при необходимости используя специальные полироли и чистящие составы для корпусной мебели. Чистку фасадов из стекла производить влажной мягкой тканью без применения каких-либо химических средств. На поверхности изделия не допускается установка горячих (свыше 40° С) предметов.

По необходимости, но не реже одного раза в год, производить подтяжку винтов и болтов основных и регулировочных креплений, петель, створок, иных выдвижных механизмов.

**Гарантийные обязательства.**

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

Срок хранения – 24 мес. со дня изготовления мебели.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. со дня продажи изделия.

Срок службы изделия – восемь лет со дня продажи мебели.

Если дату продажи установить невозможно, то датой начала гарантийного срока и срока службы считается дата выпуска изделия.

Гарантийные обязательства не предоставляются при нарушениях условий правил транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ, хранения, установки и эксплуатации изделия, при каких-либо самостоятельных изменениях и переделках конструктива изделия, а так же при использовании изделия не по его прямому назначению.

**Порядок предъявления претензий по качеству.**

Все претензии по качеству изделия направляются покупателем к продавцу данного изделия с предъявлением настоящего вкладыша и документов подтверждающих факт покупки данного изделия. Продавец, на основании заключенного между ним и предприятием-изготовителем договора, обязан принимать претензии покупателя и в полной мере выполнять требования действующего законодательства о защите прав потребителей.

**Свидетельство о приемке.**

Изделие соответствует ГОСТ 16371-2014 и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска изделия \_\_ Отметка ОТК \_\_\_\_\_

E-mail: [m-spravka@mail.ru](mailto:m-spravka@mail.ru); [www.linamebel.ru](http://www.linamebel.ru)

Юр. адрес: Россия, 442892, Пензенской обл.,

Сердобский район, пос. Сазанье, ул. Индустриальная, 1,

тел./факс: (84167) 222-08, 205-74.

Адрес производства: 442893, Россия, Пензенская обл., г. Сердобск,

ул. Энергетиков 18, тел./факс: (84167) 249-20, 247-77



ТС № RU Д-РУ.АЯ52.В01809



## Изделие: Гарнитур мебели Прихожая Лира



Ш.1806 Г. 364 В. 2170

**Свидетельство о приемке, правила эксплуатации,  
сборки, установки. Гарантийные обязательства.**

**Указания по сборке. Прихожая Лира**  
**Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту**

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите её по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку произведите на ровной жёсткой поверхности.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения его технологических и эксплуатационных параметров.

**Последовательность сборки:**

*Изделие имеет левый и правый вариант сборки.*

Подготовить детали к сборке. Распределить по позициям.

К деталям (2, 3, 10, 11) прибить опоры (42) гвоздями (33). К деталям (2, 3, 8) прикрутить ответные планки петель (43) евровинтами (34). В детали (2, 3) вбить полкодержатели (44). В детали (6, 9) вбить шканти (52), закрутить штоки эксцентриков (50). В стенки (2, 3, 10, 11) установить эксцентрики (50). К деталям (10, 11) прикрутить направляющие (45) евровинтами (34).

*Сборка шкафов*

**В горизонтальном положении** соединить детали (2, 3) с деталями (7 и 12) еврошурупами (35). Установить детали (6 и 9), затянуть эксцентрики (50). Проверив равенство диагоналей, прибить стенки задние (22, 20 и 19) гвоздями (33) из расчета 150 мм между соседними гвоздями, не допуская повреждения декоративного покрытия деталей, в местах соединения ЛДВП использовать соединитель (24) и шайбы декоративные (51).

**В вертикальном положении** навесить створки (1, 4) предварительно установив в них петли (43) на саморезы (47) и ручки (46) на саморезы (49) через шайбы декоративные (51).

*Сборка тумбы*

**В горизонтальном положении** соединить детали (10, 11) с деталью (8) еврошурупами (35). Установить деталь (6), затянуть эксцентрики (50).

Проверив равенство диагоналей, прибить стенку заднюю (27) гвоздями (33) из расчета 150 мм между соседними гвоздями, не допуская повреждения декоративного покрытия деталей.

**В вертикальном положении** навесить створку (5) предварительно установив в нее петли (43) на саморезы (47) и ручки (46) на саморезы (49) через шайбы декоративные (51). Установить газлифт (32) на саморезы (47) согласно вложенной инструкции. Установить полки (13).

*Собрать ящик*, для чего в детали (15, 18) вбить шканти (52), закрутить штоки эксцентриков (50). В стенки (16) установить эксцентрики (50). Соединить детали (15, 16, 18), затянуть эксцентрики (53). В паз на фасаде (18) установить дно ящика (23) и прибить гвоздями (33) к деталям (15, 16) из расчета 150 мм между соседними гвоздями, не допуская повреждения декоративного покрытия деталей. Прикрутить направляющие (45) саморезами (47). К фасаду (18) прикрутить ручку (46) саморезами (49) через шайбы декоративные (51). Установить ящик в изделие.

Полку (14) соединить со щитом (17) еврошурупами (35). Закрепить кронштейн (40) к щиту (17) и полке (14) винтами (31).

Разместить полку на нужной высоте и просверлить отверстия в стене в соответствии с отверстиями на щите (17). Закрепить полку к стене болтами анкерными (30).

В необходимом месте прикрутить штангу (53) саморезами (47) к детали (7). На необходимом уровне прикрутить крючки (41) саморезами (48) к щиту (17).

После полной сборки и установки изделия предприятие-изготовитель рекомендует дополнительно соединить шкафы и тумбу стяжками межсекционными (54), просверлив дополнительно отверстия сверлом диаметром 8 мм насквозь в местах соприкосновения секций, не допуская повреждения декоративного покрытия деталей.

После полной сборки и установки осуществить окончательную регулировку петель (43).

**Комплектовочная ведомость фурнитуры. Прихожая Лира (упак.1)**

№	Наименование	Вид	Кол-во	№	Наименование	Вид	Кол-во
30	Болт анкерный		4	43	Петля накладная		14
31	Винт М4х20		2	44	Полкодержатель металлический		16
32	Газлифт секретерный		2	45	Роликовая направляющая 300		1
33	Гвоздь 2х20 цинк		134	46	Ручка 160 мм		5
34	Евровинт		32	47	Саморез 4х16		50
35	Еврошуруп		22	48	Саморез 4х20		4
36	Заглушка для еврошурупа		22	49	Саморез 4х30 для ручки		10
37	Заглушка для эксцентрика		16	50	Стяжка эксцентриковая		16
38	Заглушка технологическая		16	51	Шайба декоративная		16
39	Ключ еврошурупа		1	52	Шкант 8х30		20
40	Кронштейн L-образный		1	53	Штанга выдвигная 300		1
41	Крючок № 24		2	54	Стяжка межсекционная		2
42	Опора пластмасса		12	55	Навес		2

**Комплектовочная ведомость на щитовые детали.**  
**Прихожая Лира**

№	Наименование	Размер	Кол-во	№	№	Наименование	Размер	Кол-во	№	№
1	Створка пенала	2138x536	1	6	13	Полка	506x336	4	5	
2	Стенка правая	2152x340	2	2	14	Полка вешалки	630x220	1	4	
3	Стенка левая	2152x340	2	2	15	Задняя панель ящика	573x118	1	4	
4	Створка	2138x312	2	3	16	Боковина ящика	284x118	2	4	
5	Створка тумбы	364x626	1	4	17	Щит вешалки	630x1590	1	4	
6	Стенка верхняя	630x360	2	4	18	Фасад ящика	626x182	1	4	
7	Полка большая	598x340	2	4	19	Стенка задняя пенала	2154x536	1	6	
8	Стенка нижняя тумбы	598x340	1	4	20	Стенка задняя	1782x311	2	3	
9	Стенка верхняя пенал	540x360	1	4	21	Стенка задняя тумбы	564x626	1	4	
10	Стенка правая тумбы	562x340	1	5	22	Стенка задняя шкафа	372x626	1	4	
11	Стенка левая тумбы	562x340	1	5	23	Дно ящика	571x304	1	4	
12	Полка соединительная	508x340	2	5	24	Соединитель	1760	1	3	