

Приобретенный Вами набор мебели (модуль) должен использоваться по его прямому назначению в жилых отапливаемых помещениях с влажностью воздуха не более 75%.

Транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, хранение.

Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке любыми видами крытого транспорта, обеспечивающими защиту от внешних погодных воздействий и промокания. Погрузочно-разгрузочные работы производятся вручную, не допуская ударов. Упаковки с наименованием «Осторожно, стекло» укладываются поверх остальных. Сторона упаковки, где наклеен ярлык (этикетка) является верхом.

Упаковки укладываются вплотную друг к другу, перекладываются поролоном (мягкой ветошью). Обеспечивается крепление упаковок к бортам специальными ремнями для исключения их смещений во время движения.

Хранение изделия допускается только в заводской упаковке на поддонах, ярусами, не более 5 рядов. Хранение должно осуществляться в сухих отапливаемых помещениях.

Установка и эксплуатация мебели.

Установка изделия производится в жилых сухих, отапливаемых помещениях покупателя с температурой воздуха 10-30° С. Изделие должно быть установлено на твердом ровном горизонтальном полу не ближе 50 см от отопительных и нагревательных приборов. Сборку изделия производить в строгом соответствии с Указаниями по сборке, изложенными на странице 2 настоящего вкладыша.

Гарантийные обязательства сохраняются с учетом соблюдения при эксплуатации мебели указанных ниже максимальных нагрузок:

- не более 100-110 кг распределенной равномерной массы на одно спальное место для ортопедических кроватных оснований с обязательным использованием ортопедических пружинных матрасов;
- не более 5 кг распределенной равномерной массы на одну стеклянную полку, один выдвижной ящик;
- не более 10 кг распределенной равномерной массы на одну полку/столешницу ЛДСП.

Поверхность изделия и его деталей следует оберегать от попадания влаги, щелочей и иных химических растворителей. Чистку поверхности ламинированных деталей производить сухими мягкими тканями, при необходимости используя специальные полироли и чистящие составы для корпусной мебели. Чистку фасадов из стекла производить влажной мягкой тканью без применения каких-либо химических средств. На поверхности изделия не допускается установка горячих (свыше 40° С) предметов.

По необходимости, но не реже одного раза в год, производить подтяжку винтов и болтов основных и регулировочных креплений, петель, створок, иных выдвижных механизмов.

Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014* Мебель. Общие технические условия* при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

Срок хранения – 24 мес. со дня изготовления мебели.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. со дня продажи изделия.

Срок службы изделия – восемь лет со дня продажи мебели.

Если дату продажи установить невозможно, то датой начала гарантийного срока и срока службы считается дата выпуска изделия.

Гарантийные обязательства не предоставляются при нарушениях условий правил транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ, хранения, установки и эксплуатации изделия, при каких-либо самостоятельных изменениях и переделках конструкции изделия, а также при использовании изделия не по его прямому назначению.

Порядок предъявления претензий по качеству.

Все претензии по качеству изделия направляются покупателем к продавцу данного изделия с предъявлением настоящего вкладыша и документов, подтверждающих факт покупки данного изделия. Продавец, на основании заключенного между ним и предприятием-изготовителем договора, обязан принимать претензии покупателя и в полной мере выполнять требования действующего законодательства о защите прав потребителей.

Свидетельство о приемке.

Изделие соответствует ГОСТ 16371-2014 и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____ Отметка ОТК _____

E-mail: m-spravka@mail.ru; www.linamebel.ru

Юр. адрес: Россия, 442892, Пензенской обл.,

Сердобский район, пос. Сазанье, ул. Индустриальная, 1,

тел./факс: (84167) 222-08, 205-74.

Адрес производства: 442893, Россия, Пензенская обл., г. Сердобск,

ул. Энергетиков 18, тел./факс: (84167) 249-20, 247-77



ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.40305/21



Изделие: Гарнитур мебели для спальни Ривьера Шкаф-купе 3х ств



Ш.1720 Г. 590 В. 2120

Свидетельство о приемке, правила эксплуатации,
сборки, установки. Гарантийные обязательства.

Указания по сборке

Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите её по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку произведите на ровной жёсткой поверхности.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения его технологических и эксплуатационных параметров.

Последовательность сборки:

Подготовить детали к сборке. Распределить элементы по позициям. К боковым стенкам (2) и цоколям (9) прибить опоры (37) гвоздями (30). К стенкам боковым (2) и перегородке (4) прикрутить штангодержатели (45) саморезами (40). К перегородкам (5) прикрутить роликовые направляющие (38) евроинтами (31). В створках (3) досверлить сверлом 5 мм отверстия под ручки и прикрутить ручки (41) саморезами (43) используя шайбы декоративные (45). К стенке верхней (4) прикрутить профиль верхний (19), используя гайку (39) и болт (48). К стенке нижней (6) прикрутить профиль нижний (20) саморезами (42).

В горизонтальном положении соединить стенки боковые (2) и перегородки (5) с деталями (6,7,8) еврошурупами (32). Установить цоколи (9) и растяжки (12) с помощью еврошурупов (32). Прибить стенки задние (16,17) гвоздями (30) из расчета 150 мм между гвоздями, не допуская повреждения декоративного покрытия деталей, в местах соединения ДВП использовать соединитель (22). Установить шкаф в вертикальное положение.

Навесить створки (3), прикрутив к ним ролики (34) и уголки (48,49) саморезами (44). На торцы створок (3) приклеить шлегель (36). К задним створкам прикрепить уголки (40) саморезами (42) по схеме, указанной на Рис.1. Прикрутить планку верхнюю (10) к стенке верхней (5) еврошурупами (32). Установить в шкаф штангу (21).

Собрать ящики, соединив боковины (13) с фальшпанелью (15) и задней панелью (14) ящиков еврошурупами (32). Дно ящика (18) и прибить гвоздями (30) к стенкам (13,14,15) из расчета 150 мм между соседними гвоздями, не допуская повреждения декоративного покрытия деталей. Прикрутить направляющие (38) саморезами (41). Фасад ящика (11) соединить с фальшпанелью (15) саморезами (47). Установить ящики в шкаф.

Комплектовочная ведомость щитовых деталей

№	Наименование	Размер	Кол-во	№ упак.	№	Наименование	Размер	Кол-во	№ упак.
2	Стенка боковая	2104x590	2	5	13	Боковина ящика	129x450	6	3
3	Створка	1988x568	3	5,6	14	Задняя панель ящика	379x129	3	3
4	Стенка верхняя	1720x590	1	4	15	Фальшпанель ящика	379x129	3	3,4
5	Перегородка	1988x510	2	3	16	Стенка задняя малая	2015x452	1	2
6	Стенка нижняя	1688x510	1	4	17	Стенка задняя большая	2015x314	4	6
7	Полка соединительная	610x510	2	4	18	Дно ящика	409x448	3	6
8	Полка соединительная	436x510	3	4	19	Профиль верхний	1674	1	4
9	Цоколь	1688x100	2	4	20	Профиль нижний	1674	1	4
10	Планка верхняя	1688x70	1	4	21	Штанга металлическая	602	2	3
11	Фасад ящика	180x430	3	3,4	22	Соединитель	944	4	2
12	Растяжка	100x610	2	3					

Комплектовочная ведомость фурнитуры (упак. 1)

№	Наименование	Вид	Кол-во	№	Наименование	Вид	Кол-во
30	Гвоздь 2x20		162	41	Ручка-рейлинг		2
31	Евроинт		12	42	Саморез 4x16		31
32	Еврошуруп		77	43	Саморез 4x30 для ручки		4
33	Заглушка еврошурупа		77	44	Саморез 4x16 с пресс-шайбой		24
34	Ролик ходовой СТ148		6	45	Шайба декоративная		4
35	Ключ еврошурупа		1	46	Штангодержатель металлический		4
36	Шлегель серый		12	47	Саморез 4x30		18
37	Опора пластмасса		10	48	Уголок задней двери СТ148		4
38	Роликовая направляющая 450		3	49	Уголок передней двери СТ148		2
39	Стяжка для профиля		6	50	Заглушка технологическая		12
40	Уголок 60x35x20		2				

Рис.1 Схема установки упора.

