

Приобретенный Вами набор мебели (модуль) должен использоваться по его прямому назначению в жилых отапливаемых помещениях с влажностью воздуха не более 75%.

Транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, хранение.

Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке любыми видами крытого транспорта, обеспечивающими защиту от внешних погодных воздействий и промокания. Погрузочно-разгрузочные работы производятся вручную, не допуская ударов. Упаковки с наименованием «Осторожно, стекло» укладываются поверх остальных. Сторона упаковки, где наклеен ярлык (этикетка) является верхом.

Упаковки укладываются вплотную друг к другу, перекладываются поролоном (мягкой ветошью). Обеспечивается крепление упаковок к бортам специальными ремнями для исключения их смещений во время движения.

Хранение изделия допускается только в заводской упаковке на поддонах, ярусами, не более 5 рядов. Хранение должно осуществляться в сухих отапливаемых помещениях.

Установка и эксплуатация мебели.

Установка изделия производится в жилых сухих, отапливаемых помещениях покупателя с температурой воздуха 10-30° С. Изделие должно быть установлено на твердом ровном горизонтальном полу не ближе 50 см от отопительных и нагревательных приборов. Сборку изделия производить в строгом соответствии с Указаниями по сборке, изложенными на странице 2 настоящего вкладыша.

Гарантийные обязательства сохраняются с учетом соблюдения при эксплуатации мебели указанных ниже максимальных нагрузок:

- не более 100-110 кг распределенной равномерной массы на одно спальное место для ортопедических кроватных оснований с обязательным использованием ортопедических пружинных матрасов;
- не более 5 кг распределенной равномерной массы на одну стеклянную полку, один выдвижной ящик;
- не более 10 кг распределенной равномерной массы на одну полку/столешницу ЛДСП.

Поверхность изделия и его деталей следует оберегать от попадания влаги, щелочей и иных химических растворителей. Чистку поверхности ламинированных деталей производить сухими мягкими тканями, при необходимости используя специальные полироли и чистящие составы для корпусной мебели. Чистку фасадов из стекла производить влажной мягкой тканью без применения каких-либо химических средств. На поверхности изделия не допускается установка горячих (свыше 40° С) предметов.

По необходимости, но не реже одного раза в год, производить подтяжку винтов и болтов основных и регулировочных креплений, петель, створок, иных выдвижных механизмов.

Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

Срок хранения – 24 мес. со дня изготовления мебели.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. со дня продажи изделия.

Срок службы изделия – восемь лет со дня продажи мебели.

Если дату продажи установить невозможно, то датой начала гарантийного срока и срока службы считается дата выпуска изделия.

Гарантийные обязательства не предоставляются при нарушениях условий правил транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ, хранения, установки и эксплуатации изделия, при каких-либо самостоятельных изменениях и переделках конструктива изделия, а так же при использовании изделия не по его прямому назначению.

Порядок предъявления претензий по качеству.

Все претензии по качеству изделия направляются покупателем к продавцу данного изделия с предъявлением настоящего вкладыша и документов подтверждающих факт покупки данного изделия. Продавец, на основании заключенного между ним и предприятием-изготовителем договора, обязан принимать претензии покупателя и в полной мере выполнять требования действующего законодательства о защите прав потребителей.

Свидетельство о приемке.

Изделие соответствует ГОСТ 16371-2014 и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска изделия 09.07.2026 Отметка ОТК _____

E-mail: m-spravka@mail.ru; www.linamebel.ru

Юр. адрес: Россия, 442892, Пензенской обл.,

Сердобский район, пос. Сазанье, ул. Индустриальная, 1,

тел./факс: (84167) 222-08, 205-74.

Адрес производства: 442893, Россия, Пензенская обл., г. Сердобск,

ул. Энергетиков 18, тел./факс: (84167) 5-77-78, 5-79-20



ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.40305/21



Изделие: Серия Гармония Комод со стеклом



Ш.1046 Г. 407 В. 1242

**Свидетельство о приемке, правила эксплуатации,
сборки, установки. Гарантийные обязательства.**

Указания по сборке.

Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите её по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку произведите на ровной жёсткой поверхности.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения его технологических и эксплуатационных параметров.

Последовательность сборки:

Подготовить детали к сборке. Распределить элементы по позициям.

В горизонтальном положении: К деталям (1,2,8,11) прибить опоры (37) гвоздями (31). К деталям (9,10) прикрутить ответные планки петель (38). К деталям (3,12) прикрутить шариковые направляющие (46) саморезами (42). В детали (1,2,3,4,8,9,10) вбить шканты (47) и полкодержатели (39,40) и вкрутить штоки эксцентриков (44). В детали (1,2,5,6,11) установить эксцентрики (44). К детали (1) присоединить детали (6) затянуть эксцентрики (44). К деталям (6) прикрутить деталь (12) еврошурупами (33). К деталям (6) присоединить деталь (3) затянуть эксцентрики (44). К детали (5) прикрутить еврошурупами (33) детали (1,2,3). Соединить детали (8,11) затянуть эксцентрики (44), далее присоединить конструкцию к детали (5) затянуть эксцентрики (44). Детали (11) прикрутить к деталям (1,2) саморезами (43). Деталь (4) присоединить к деталям (1,2,3) затянуть эксцентрики (44). Прибить стенки задние ХДФ (17) гвоздями (31) из расчета 150 мм между гвоздями, не допуская повреждения декоративного покрытия деталей, в местах соединения ХДФ использовать соединители (21).

Установить комод **в вертикальное положение**. К деталям (1,2) присоединить профили (9,10) затянуть эксцентрики (44). Навесить створки (20,22,23), предварительно установив петли (38) при помощи саморезов (42) и ручки (41) винтами (30) через шайбу (45). Установить в комод полки (7,19).

Собрать ящик: Соединить детали (13,14,15,16) еврошурупами (33). Присоединить фасад ящика (24) к детали (13) саморезами (42), прикрутить ручку винтами (30) через шайбу (45). Прибить гвоздями (31) дно (18) к деталям (13,14,15,16) из расчета 150 мм между соседними гвоздями, не допуская повреждения декоративного покрытия деталей. Прикрутить шариковые направляющие (46) саморезами (42). Установить ящик в комод.

После полной сборки и установки осуществить окончательную регулировку петель (38).

Комплектовочная ведомость фурнитуры. (уп-ка №1)

№	Наименование	Вид	Кол-во	№	Наименование	Вид	Кол-во
30	Винт М4х25		4	39	Полкодержатель для стекла		8
31	Гвоздь 2х20		50	40	Полкодержатель металлический		4
32	Евровинт		14	41	Ручка RC039AB.5 кнопка		4
33	Еврошуруп		18	42	Саморез 4х16		34
34	Заглушка еврошурупа		18	43	Саморез 4х30		12
35	Заглушка эксцентрика		24	44	Стяжка эксцентриковая		24
36	Ключ еврошурупа		1	45	Шайба декоративная		4
37	Опора пластик		10	46	Шариковая направляющая 350		1
38	Петля накладная Н74302/0112		7	47	Шкант 8х30		20

Комплектовочная ведомость на щитовые детали.

Гармония Комод со стеклом

№	Наименование	Размер	Кол-во	№	№	Наименование	Размер	Кол-во	№
1	Стенка левая	1226x360	1	2	13	Фальшпанель ящика	364x134	1	2
2	Стенка правая	1226x360	1	2	14	Задняя панель ящика	364x134	1	3
3	Перегородка	1156x360	1	2	15	Боковина ящика левая	350x135	1	2
4	Стенка верхняя ПРОФИЛЬ	1018x390	1	3	16	Боковина ящика правая	350x134	1	2
5	Стенка нижняя	966x370	1	3	17	Стенка задняя	394x994	3	4
6	Полка соединительная	475x360	2	3	18	Дно ящика	396x350	1	4
7	Полка вкладная	471x256	1	3	19	Полка стекло	472x355	2	3
8	Планка фигурная	1032x70	1	2	20	Стеклостворка	1148x436	1	4
9	Профиль декор левый	1156x60	1	2	21	Соединитель	966	2	2
10	Профиль декор правый	1156x60	1	2	22	Створка средняя	630x436	1	4
11	Накладка	70x370	2	3	23	Створка малая	314x436	1	4
12	Перегородка малая	186x360	1	3	24	Фасад ящика	200x436	1	4

Схема сборки

