

Приобретенный Вами набор мебели (модуль) должен использоваться по его прямому назначению в жилых отапливаемых помещениях с влажностью воздуха не более 75%.

Транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, хранение.

Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке любыми видами крытого транспорта, обеспечивающими защиту от внешних погодных воздействий и промокания. Погрузочно-разгрузочные работы производятся вручную, не допуская ударов. Упаковки с наименованием «Осторожно, стекло» укладываются поверх остальных. Сторона упаковки, где наклеен ярлык (этикетка) является верхом.

Упаковки укладываются вплотную друг к другу, перекладываются поролоном (мягкой ветошью). Обеспечивается крепление упаковок к бортам специальными ремнями для исключения их смещений во время движения.

Хранение изделия допускается только в заводской упаковке на поддонах, ярусами, не более 5 рядов. Хранение должно осуществляться в сухих отапливаемых помещениях.

Установка и эксплуатация мебели.

Установка изделия производится в жилых сухих, отапливаемых помещениях покупателя с температурой воздуха 10-30° С. Изделие должно быть установлено на твердом ровном горизонтальном полу не ближе 50 см от отопительных и нагревательных приборов. Сборку изделия производить в строгом соответствии с Указаниями по сборке, изложенными на странице 2 настоящего вкладыша.

Гарантийные обязательства сохраняются с учетом соблюдения при эксплуатации мебели указанных ниже максимальных нагрузок:

- не более 100-110 кг распределенной равномерной массы на одно спальное место для ортопедических кроватных оснований с обязательным использованием ортопедических пружинных матрасов;
- не более 5 кг распределенной равномерной массы на одну стеклянную полку, один выдвижной ящик;
- не более 10 кг распределенной равномерной массы на одну полку/столешницу ЛДСП.

Поверхность изделия и его деталей следует оберегать от попадания влаги, щелочей и иных химических растворителей. Чистку поверхности ламинированных деталей производить сухими мягкими тканями, при необходимости используя специальные полироли и чистящие составы для корпусной мебели. Чистку фасадов из стекла производить влажной мягкой тканью без применения каких-либо химических средств. На поверхности изделия не допускается установка горячих (свыше 40° С) предметов.

По необходимости, но не реже одного раза в год, производить подтяжку винтов и болтов основных и регулировочных креплений, петель, створок, иных выдвижных механизмов.

Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

Срок хранения – 24 мес. со дня изготовления мебели.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. со дня продажи изделия.

Срок службы изделия – восемь лет со дня продажи мебели.

Если дату продажи установить невозможно, то датой начала гарантийного срока и срока службы считается дата выпуска изделия.

Гарантийные обязательства не предоставляются при нарушениях условий правил транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ, хранения, установки и эксплуатации изделия, при каких-либо самостоятельных изменениях и переделках конструктива изделия, а так же при использовании изделия не по его прямому назначению.

Порядок предъявления претензий по качеству.

Все претензии по качеству изделия направляются покупателем к продавцу данного изделия с предъявлением настоящего вкладыша и документов подтверждающих факт покупки данного изделия. Продавец, на основании заключенного между ним и предприятием-изготовителем договора, обязан принимать претензии покупателя и в полной мере выполнять требования действующего законодательства о защите прав потребителей.

Свидетельство о приемке.

Изделие соответствует ГОСТ 16371-2014 и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска изделия **09.07.2026** Отметка ОТК _____

E-mail: m-spravka@mail.ru; www.linamebel.ru

Юр. адрес: Россия, 442892, Пензенской обл.,

Сердобский район, пос. Сазанье, ул. Индустриальная, 1,

тел./факс: (84167) 5-77-78, 5-79-20.

Адрес производства: 442893, Россия, Пензенская обл., г. Сердобск,

ул. Энергетиков 18, тел./факс: (84167) 249-20, 247-77



ЕАЭС NRU Д-РУ.РА01.В.40305/21



Изделие: Серия Манхеттен Комод 4 ящика



Ш.914 Г. 450 В. 870

**Свидетельство о приемке, правила эксплуатации,
сборки, установки. Гарантийные обязательства.**

Указания по сборке.

Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите её по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку произведите на ровной жёсткой поверхности.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения его технологических и эксплуатационных параметров.

Последовательность сборки:

Подготовить детали к сборке. Распределить по позициям.

К деталям (8,11) прибить опоры (26) гвоздями (21), установить эксцентрики (30) и соединить детали. В детали (1,2) вбить шканты (33) и шток эксцентриков (30). Прикрутить шариковые направляющие (32) саморезами (28) к деталям (3,4).

В горизонтальном положении: соединить деталь (1) с деталями (3,4) затянуть стяжки эксцентриковые (30). Установить детали (5) соединив со стенкой нижней (1). К конструкции присоединить деталь (2) затянуть стяжки эксцентриковые (30). Прикрутить к детали (1) предварительно скрученные цоколя (8,11) еврошурупами (22). Проверив равенство диагоналей, прибить стенки задние (16) гвоздями (21) из расчета 150 мм между соседними гвоздями, не допуская повреждения декоративного покрытия деталей, в открытых местах соединения ЛДВП использовать соединитель (18).

Сборка ящиков: в фасады ящиков (12,13,14) вбить шканты (33) установить штоки эксцентриков (30), установить ручку (27) при помощи винта (20) через шайбу декоративную (31). К фасадам ((13,14) прикрутить саморезами (29) накладки (7). К боковинам ящиков (9,10) прикрутить саморезами (28) шариковые направляющие (32). Соединить детали (6,9,10) еврошурупами (22), присоединить к фасаду затянуть эксцентрики (30). В паз на фасаде вставить дно ящика (15) и прибить гвоздями (21). Установить ящики в комод.

После полной сборки и установки осуществить окончательную регулировку петель (38), приклеить к торцам деталей (3,4,5) профиль (17). Установить заглушки (23,24).

Комплектовочная ведомость на щитовые детали.

№	Наименование	Размер	Кол-во	№ упак	№	Наименование	Размер	Кол-во	№ упак
1	Стенка нижняя	914x450	1	3	10	Боковина ящика левая	400x130	4	3
2	Стенка верхняя	914x450	1	3	11	Цоколь малый	338x70	2	2
3	Стенка внутренняя правая	775x431	1	2	12	Фасад ящика средний	190x838	2	3
4	Стенка внутренняя левая	775x431	1	2	13	Фасад ящика верхний	190x838	1	3
5	Стенка боковая	775x415	2	2	14	Фасад ящика нижний	190x838	1	3
6	Задняя панель ящика	787x130	4	2	15	Дно ящика	819x405	4	3
7	Накладка ящика	838x95	2	3	16	Стенка задняя	804x302	3	3
8	Цоколь	834x70	2	3	17	Профиль	775	2	2
9	Боковина ящика правая	400x130	4	3	18	Соединитель	775	2	2

Комплектовочная ведомость фурнитуры. (упак. №1)

№	Наименование	Вид	Кол-во	№	Наименование	Вид	Кол-во
20	Винт M4x20		4	27	Ручка RS039AB.5 кнопка		4
21	Гвоздь 2x20		62	28	Саморез 4x16		56
22	Еврошуруп		20	29	Саморез 4x30		4
23	Заглушка еврошурупа		20	30	Стяжка эксцентриковая		20
24	Заглушка эксцентрика		20	31	Шайба декоративная		4
25	Ключ еврошурупа		1	32	Шариковая направляющая 400		4
26	Опора пластик		6	33	Шкант 8x30		32

Схема сборки. Манхеттен Комод 4 ящика

