

Приобретенный Вами набор мебели (модуль) должен использоваться по его прямому назначению в жилых отапливаемых помещениях с влажностью воздуха не более 75%.

Транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, хранение.

Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке любыми видами крытого транспорта, обеспечивающими защиту от внешних погодных воздействий и промокания. Погрузочно-разгрузочные работы производятся вручную, не допуская ударов. Упаковки с наименованием «Осторожно, стекло» укладываются поверх остальных. Сторона упаковки, где наклеен ярлык (этикетка) является верхом.

Упаковки укладываются вплотную друг к другу, перекладываются поролоном (мягкой ветошью). Обеспечивается крепление упаковок к бортам специальными ремнями для исключения их смещений во время движения.

Хранение изделия допускается только в заводской упаковке на поддонах, ярусами, не более 5 рядов. Хранение должно осуществляться в сухих отапливаемых помещениях.

Установка и эксплуатация мебели.

Установка изделия производится в жилых сухих, отапливаемых помещениях покупателя с температурой воздуха 10-30° С. Изделие должно быть установлено на твердом ровном горизонтальном полу не ближе 50 см от отопительных и нагревательных приборов. Сборку изделия производить в строгом соответствии с Указаниями по сборке, изложенными на странице 2 настоящего вкладыша.

Гарантийные обязательства сохраняются с учетом соблюдения при эксплуатации мебели указанных ниже максимальных нагрузок:

- не более 100-110 кг распределенной равномерной массы на одно спальное место для ортопедических кроватных оснований с обязательным использованием ортопедических пружинных матрасов;
- не более 5 кг распределенной равномерной массы на одну стеклянную полку, один выдвижной ящик;
- не более 10 кг распределенной равномерной массы на одну полку/столешницу ЛДСП.

Поверхность изделия и его деталей следует оберегать от попадания влаги, щелочей и иных химических растворителей. Чистку поверхности ламинированных деталей производить сухими мягкими тканями, при необходимости используя специальные полироли и чистящие составы для корпусной мебели. Чистку фасадов из стекла производить влажной мягкой тканью без применения каких-либо химических средств. На поверхности изделия не допускается установка горячих (свыше 40° С) предметов.

По необходимости, но не реже одного раза в год, производить подтяжку винтов и болтов основных и регулировочных креплений, петель, створок, иных выдвижных механизмов.

Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

Срок хранения – 24 мес. со дня изготовления мебели.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. со дня продажи изделия.

Срок службы изделия – восемь лет со дня продажи мебели.

Если дату продажи установить невозможно, то датой начала гарантийного срока и срока службы считается дата выпуска изделия.

Гарантийные обязательства не предоставляются при нарушениях условий правил транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ, хранения, установки и эксплуатации изделия, при каких-либо самостоятельных изменениях и переделках конструктива изделия, а так же при использовании изделия не по его прямому назначению.

Порядок предъявления претензий по качеству.

Все претензии по качеству изделия направляются покупателем к продавцу данного изделия с предъявлением настоящего вкладыша и документов подтверждающих факт покупки данного изделия. Продавец, на основании заключенного между ним и предприятием-изготовителем договора, обязан принимать претензии покупателя и в полной мере выполнять требования действующего законодательства о защите прав потребителей.

Свидетельство о приемке.

Изделие соответствует ГОСТ 16371-2014 и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска изделия 05.04.2024 Отметка ОТК _____

E-mail: m-spravka@mail.ru; www.linamebel.ru

Юр. адрес: Россия, 442892, Пензенской обл.,

Сердобский район, пос. Сазанье, ул. Индустриальная, 1,

тел./факс: (84167) 222-08, 205-74.

Адрес производства: 442893, Россия, Пензенская обл., г. Сердобск,

ул. Энергетиков 18, тел./факс: (84167) 249-20, 247-77



ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.40305/21



Изделие: Набор мебели для спальни Шкаф 4-х створчатый Виктория НР-02



Ш.1600 Г. 570 В. 2150

Свидетельство о приемке, правила эксплуатации,
сборки, установки. Гарантийные обязательства.

Указания по сборке.

Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите её по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку произведите на ровной жёсткой поверхности.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения его технологических и эксплуатационных параметров.

Последовательность сборки:

Подготовить детали к сборке. Распределить элементы по позициям.

К стенкам (1,2,3,4) прикрутить ответные планки петель (33) евровинтами (27) и вбить полкодержатели (34). К деталям (1,2,10) прибить опоры (32) гвоздями (26). К перегородкам (3,4), прикрутить штангодержатели (42), шариковые направляющие (35) саморезами (37). В горизонтальном положении соединить стенки вертикальные (1,2,3,4) со стенками горизонтальными (5,6) и полками соединительными (7,8) еврошурупами (28). Установить цоколь (10) с помощью еврошурупов (28). Проверив диагонали, прибить стенки задние (17,18) гвоздями (26) из расчета 150 мм между гвоздями, не допуская повреждения декоративного покрытия деталей, в местах соединения ХДФ использовать соединитель (21,22,23). Установить шкаф в вертикальное положение. Навесить створки (13,14,15), предварительно установив петли (33) при помощи саморезов (37) и ручки (36) винтами (25) через шайбы декоративные (40). Установить в шкаф полки (9) и штангу (20).

Собрать ящики, для чего в детали (11,16) вбить шканты (41), закрутить штоки эксцентриков (39). В стенки (12) установить эксцентрики (39). Соединить детали (11,12,16), затянуть эксцентрики (39). В паз на фасаде (16) установить дно ящика (19) и прибить гвоздями (26) к деталям (11,12) из расчета 150 мм между соседними гвоздями, не допуская повреждения декоративного покрытия деталей. Прикрутить направляющие (35) саморезами (37). На фасад (16) установить ручку (36) с помощью винта (25) и шайбы декоративные (40) Установить ящики в шкаф.

После полной сборки и установки осуществить окончательную регулировку петель (33).

Комплектовочная ведомость фурнитуры. (упак. №1)

№	Наименование	Вид	Кол -во	№	Наименование	Вид	Кол -во
25	Винт М4х20		6	34	Полкодержатель металлический		32
26	Гвоздь 2х20 цинк		146	35	Шариковая направляющая 500		2
27	Евровинт		32	36	Ручка		6
28	Еврошуруп		40	37	Саморез 4х16		60
29	Заглушка для еврошурупа		40	38	Стяжка межсекционная		2
30	Заглушка для эксцентрика		8	39	Стяжка эксцентриковая		8
31	Ключ еврошурупа		1	40	Шайба декоративная		6
32	Опора пластмасса		8	41	Шкант 8х30		16
33	Петля накладная		16	42	Штангодержатель металл		2

Комплектовочная ведомость на щитовые детали.

№	Наименование	Размер	Кол -во	№ упак	№	Наименование	Размер	Кол -во	№ упак
1	Бок правый	2134x544	1	2	12R	Боковина ящика	484x127	2	5
2	Бок левый	2134x544	1	2	13	Створка левая	2030x397	1	7
3	Перегородка левая	2018x544	1	3	14	Створка правая	2030x397	1	7
4	Перегородка правая	2018x544	1	3	15	Створка средняя с зеркалом	1646x397	2	6
5	Стенка верхняя	1600x570	1	4	16	Фасад ящика	190x798	2	4
6	Стенка нижняя	1568x544	1	4	17	Стенка задняя	2046x406	2	2
7	Полка соединительная	768x544	2	5	18	Стенка задняя	2046x390	2	2
8	Полка соединительная	384x544	2	5	19	Дно ящика	743x505	2	2
9	Полка	381x544	8	5	20	Штанга металл	762	1	4
10	Цоколь	100x1568	2	4	21	Соединитель	1340	1	2
11	Задняя панель ящика	743x127	2	4	22	Соединитель	361	1	2
12L	Боковина ящика	484x127	2	5	23	Соединитель	286	1	2

Схема сборки.

