

Приобретенный Вами набор мебели (модуль) должен использоваться по его прямому назначению в жилых отапливаемых помещениях с влажностью воздуха не более 75%.

Транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, хранение.

Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке любыми видами крытого транспорта, обеспечивающими защиту от внешних погодных воздействий и промокания. Погрузочно-разгрузочные работы производятся вручную, не допуская ударов. Упаковки с наименованием «Осторожно, стекло» укладываются поверх остальных. Сторона упаковки, где наклеен ярлык (этикетка) является верхом.

Упаковки укладываются вплотную друг к другу, перекладываются поролоном (мягкой ветошью). Обеспечивается крепление упаковок к бортам специальными ремнями для исключения их смещений во время движения.

Хранение изделия допускается только в заводской упаковке на поддонах, ярусами, не более 5 рядов. Хранение должно осуществляться в сухих отапливаемых помещениях.

Установка и эксплуатация мебели.

Установка изделия производится в жилых сухих, отапливаемых помещениях покупателя с температурой воздуха 10-30° С. Изделие должно быть установлено на твердом ровном горизонтальном полу не ближе 50 см от отопительных и нагревательных приборов. Сборку изделия производить в строгом соответствии с Указаниями по сборке, изложенными на странице 2 настоящего вкладыша.

Гарантийные обязательства сохраняются с учетом соблюдения при эксплуатации мебели указанных ниже максимальных нагрузок:

- не более 100-110 кг распределенной равномерной массы на одно спальное место для ортопедических кроватных оснований с обязательным использованием ортопедических пружинных матрасов;
- не более 5 кг распределенной равномерной массы на одну стеклянную полку, один выдвижной ящик;
- не более 10 кг распределенной равномерной массы на одну полку/столешницу ЛДСП.

Поверхность изделия и его деталей следует оберегать от попадания влаги, щелочей и иных химических растворителей. Чистку поверхности ламинированных деталей производить сухими мягкими тканями, при необходимости используя специальные полироли и чистящие составы для корпусной мебели. Чистку фасадов из стекла производить влажной мягкой тканью без применения каких-либо химических средств. На поверхности изделия не допускается установка горячих (свыше 40° С) предметов.

По необходимости, но не реже одного раза в год, производить подтяжку винтов и болтов основных и регулировочных креплений, петель, створок, иных выдвижных механизмов.

Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

Срок хранения – 24 мес. со дня изготовления мебели.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. со дня продажи изделия.

Срок службы изделия – восемь лет со дня продажи мебели.

Если дату продажи установить невозможно, то датой начала гарантийного срока и срока службы считается дата выпуска изделия.

Гарантийные обязательства не предоставляются при нарушениях условий правил транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ, хранения, установки и эксплуатации изделия, при каких-либо самостоятельных изменениях и переделках конструктива изделия, а так же при использовании изделия не по его прямому назначению.

Порядок предъявления претензий по качеству.

Все претензии по качеству изделия направляются покупателем к продавцу данного изделия с предъявлением настоящего вкладыша и документов подтверждающих факт покупки данного изделия. Продавец, на основании заключенного между ним и предприятием-изготовителем договора, обязан принимать претензии покупателя и в полной мере выполнять требования действующего законодательства о защите прав потребителей.

Свидетельство о приемке.

Изделие соответствует ГОСТ 16371-2014 и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска изделия **09.07.2026** Отметка ОТК _____

E-mail: m-spravka@mail.ru; www.linamebel.ru

Юр. адрес: Россия, 442892, Пензенской обл.,

Сердобский район, пос. Сазанье, ул. Индустриальная, 1,

тел./факс: (84167) 5-77-78, 5-79-20.

Адрес производства: 442893, Россия, Пензенская обл., г. Сердобск,

ул. Энергетиков 18, тел./факс: (84167) 249-20, 247-77



ЕАЭС NRU Д-RU.РА01.В.40305/21



Изделие: Серия Гармония Комод



Ш.1058 Г. 407 В. 930

**Свидетельство о приемке, правила эксплуатации,
сборки, установки. Гарантийные обязательства.**

Указания по сборке.

Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите её по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстильного материала при сборке. Сборку произведите на ровной жёсткой поверхности.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения его технологических и эксплуатационных параметров.

Последовательность сборки:

Подготовить детали к сборке. Распределить по позициям.

К деталям (3,4,14,18) прибить опоры (36) гвоздями (31). В детали (1,14,15) вбить шканты (43) и вкрутить штоки эксцентриков (40). В детали (2,3,4,9,10,11) установить эксцентрики (40).

В горизонтальном положении: к детали (2) присоединить деталь (3,4) затянуть эксцентрики (40). К деталям (3,4) присоединить детали (15) затянуть эксцентрики (40). Детали (9,10,11) прикрутить еврошурупами (32) к детали (2) на деталях (9,11) затянуть эксцентрики (40). При помощи шкантов (43) и эксцентриков (40) присоединить крышку (1) к деталям (3,4,9,10,11). Присоединить деталь (14) к детали (2) затянуть эксцентрики (40). Детали (18) прикрутить саморезами (39) к деталям (3,4). Саморезами (38) прикрутить шариковые направляющие (42) к деталям (9,10,11). Проверив равенство диагоналей, прибить стенки задние (20) гвоздями (31) из расчета 150 мм между соседними гвоздями, не допуская повреждения деталей, в месте соединения ХДФ использовать соединитель (21).

Сборка ящика: соединить детали (5,6,12,13) и (7,8,16,17) еврошурупами (32). Присоединить фасады (22) и (23) к деталям (7) и (5) саморезами (39). К фасадам прикрутить ручки (37) винтами (30) через шайбы (41). К боковинам (12,13,16,17) прикрутить шариковые направляющие (42). Прибить дно ящиков (19) гвоздями (31) из расчета 150 мм между соседними гвоздями, не допуская повреждения декоративного покрытия деталей. Установить ящики в комод.

На видимые крепежи установить заглушки (33,34).

Комплектовочная ведомость на щитовые детали.

№	Наименование	Размер	Кол-во	№ уп-ки	№	Наименование	Размер	Кол-во	№ уп-ки
1	Крышка ПРОФИЛЬ	1018x388	1	3	13	Боковина ящика правая	248x350	2	2
2	Стенка нижняя	966x370	1	3	14	Планка фигурная	1032x70	1	3
3	Стенка левая	910x360	1	2	15	Профиль декор	840	2	3
4	Стенка правая	910x360	1	2	16	Боковина ящика левая	134x350	1	3
5	Фальшпанель ящика	248x822	2	2	17	Боковина ящика правая	134x350	1	2
6	Задняя панель ящика	248x822	2	2	18	Накладка	70x370	2	3
7	Фальшпанель ящика	134x822	1	3	19	Дно ящика	852x349	3	2
8	Задняя панель ящика	134x822	1	3	20	Стенка задняя	868x330	3	3
9	Стойка правая	840x104	1	2	21	Соединитель	840	2	2
10	Стойка задняя	840x104	2	2	22	Фасад ящика	873x200	1	4
11	Стойка левая	840x104	1	4	23	Фасад ящика	873x315	2	4
12	Боковина ящика левая	248x350	2	2	24				

Комплектовочная ведомость фурнитуры. (упак. №1-4)

№	Наименование	Вид	Кол-во	№	Наименование	Вид	Кол-во
30	Винт М4х25		6	37	Ручка RS039AB.5 кнопка		6
31	Гвоздь 2х20		70	38	Саморез 4х16		66
32	Еврошуруп		28	39	Саморез 4х30		22
33	Заглушка еврошурупа		28	40	Стяжка эксцентриковая		28
34	Заглушка эксцентрика		28	41	Шайба декоративная		6
35	Ключ еврошурупа		1	42	Шариковая направляющая 350		3
36	Опора пластмасса		10	43	Шкант 8х30		6

Схема сборки. Гармония Комод

