

**Приобретенный Вами набор мебели (модуль) должен использоваться по его прямому назначению в жилых отапливаемых помещениях с влажностью воздуха не более 75%.**

**Транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, хранение.**

Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке любыми видами крытого транспорта, обеспечивающими защиту от внешних погодных воздействий и промокания. Погрузочно-разгрузочные работы производятся вручную, не допуская ударов. Упаковки с наименованием «Осторожно, стекло» укладываются поверх остальных. Сторона упаковки, где наклеен ярлык (этикетка) является верхом.

Упаковки укладываются вплотную друг к другу, перекладываются поролоном (мягкой ветошью). Обеспечивается крепление упаковок к бортам специальными ремнями для исключения их смещений во время движения.

Хранение изделия допускается только в заводской упаковке на поддонах, ярусами, не более 5 рядов. Хранение должно осуществляться в сухих отапливаемых помещениях.

**Установка и эксплуатация мебели.**

Установка изделия производится в жилых сухих, отапливаемых помещениях покупателя с температурой воздуха 10-30° С. Изделие должно быть установлено на твердом ровном горизонтальном полу не ближе 50 см от отопительных и нагревательных приборов. Сборку изделия производить в строгом соответствии с Указаниями по сборке, изложенными на странице 2 настоящего вкладыша.

Гарантийные обязательства сохраняются с учетом соблюдения при эксплуатации мебели указанных ниже максимальных нагрузок:

- не более 100-110 кг распределенной равномерной массы на одно спальное место для ортопедических кроватных оснований с обязательным использованием ортопедических пружинных матрасов;
- не более 5 кг распределенной равномерной массы на одну стеклянную полку, один выдвижной ящик;
- не более 10 кг распределенной равномерной массы на одну полку/столешницу ЛДСП.

Поверхность изделия и его деталей следует оберегать от попадания влаги, щелочей и иных химических растворителей. Чистку поверхности ламинированных деталей производить сухими мягкими тканями, при необходимости используя специальные полироли и чистящие составы для корпусной мебели. Чистку фасадов из стекла производить влажной мягкой тканью без применения каких-либо химических средств. На поверхности изделия не допускается установка горячих (свыше 40° С) предметов.

По необходимости, но не реже одного раза в год, производить подтяжку винтов и болтов основных и регулировочных креплений, петель, створок, иных выдвижных механизмов.

**Гарантийные обязательства.**

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

Срок хранения – 24 мес. со дня изготовления мебели.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. со дня продажи изделия.

Срок службы изделия – восемь лет со дня продажи мебели.

Если дату продажи установить невозможно, то датой начала гарантийного срока и срока службы считается дата выпуска изделия.

Гарантийные обязательства не предоставляются при нарушениях условий правил транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ, хранения, установки и эксплуатации изделия, при каких-либо самостоятельных изменениях и переделках конструктива изделия, а так же при использовании изделия не по его прямому назначению.

**Порядок предъявления претензий по качеству.**

Все претензии по качеству изделия направляются покупателем к продавцу данного изделия с предъявлением настоящего вкладыша и документов подтверждающих факт покупки данного изделия. Продавец, на основании заключенного между ним и предприятием-изготовителем договора, обязан принимать претензии покупателя и в полной мере выполнять требования действующего законодательства о защите прав потребителей.

**Свидетельство о приемке.**

Изделие соответствует ГОСТ 16371-2014 и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска изделия 24.09.2024 Отметка ОТК \_\_\_\_\_

E-mail: [m-spravka@mail.ru](mailto:m-spravka@mail.ru); [www.linamebel.ru](http://www.linamebel.ru)

Юр. адрес: Россия, 442892, Пензенской обл.,

Сердобский район, пос. Сазанье, ул. Индустриальная, 1,

тел./факс: (84167) 222-08, 205-74.

Адрес производства: 442893, Россия, Пензенская обл., г. Сердобск,  
ул. Энергетиков 18, тел./факс: (84167) 249-20, 247-77



ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.40305/21



## Изделие: Набор мебели для спальни Гамма Шкаф 4-х створчатый



Ш.1600 Г. 570 В. 2300

**Свидетельство о приемке, правила эксплуатации,  
сборки, установки. Гарантийные обязательства.**

### Указания по сборке. Шкаф 4-х створчатый Гамма Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите её по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку произведите на ровной жёсткой поверхности.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения его технологических и эксплуатационных параметров.

#### Последовательность сборки:

Подготовьте детали к сборке, распределите элементы по позициям.

В детали (1,2,3) вбить полкодержатели (28). К деталям (1,2,3) прикрутить ответные планки петель (27) евроинтами (21). К деталям (1,2,11) прибить опоры наконечные (25) гвоздями (20). В створках (6) досверлить сверлом 5 мм отверстия под ручки и прикрутить ручки (29) саморезами (31), используя шайбы декоративные (32) и петли накладные (27) саморезами (30). К створкам (5) прикрутить петли накладные (27) саморезами (30).

В горизонтальном положении соединить детали (8) с деталями (3) еврошурупами (22). Соединить детали (9) с деталями (3) еврошурупами (22). Соединить деталь (4) с деталями (1,2,3) еврошурупами (22). Соединить детали (1,2) с деталями (4,9) еврошурупами (22). Соединить деталь (7) с деталями (1,2,3) еврошурупами (22). Соединить детали (11) с деталями (1,2,7) еврошурупами (22).

Прибить стенки задние (12,13) гвоздями (20) из расчета 150 мм между гвоздями, в местах соединения ДВП использовать соединитель (15,16,17) и шайбы декоративные (32).

В вертикальном положении установить полки (10). К деталям (3) на необходимом уровне прикрутить штангодержатели (33) саморезами (30), установить штангу (14). Навесить створки (5,6). К детали (8) прикрутить толкатели (35) саморезами, входящими в комплект толкателя.

После полной сборки и установки осуществить окончательную регулировку петель (27).

#### Комплектовочная ведомость фурнитуры. Шкаф 4-х ств. Гамма (упак. №1)

| №  | Наименование             | Вид   | Кол-во | №  | Наименование                  | Вид   | Кол-во |
|----|--------------------------|---|--------|----|-------------------------------|---|--------|
| 20 | Гвоздь 2x20              |    | 120    | 28 | Полкодержатель металлический  |    | 32     |
| 21 | Евроинт                  |   | 32     | 29 | Ручка скоба C-18 128 мм       |   | 2      |
| 22 | Еврошуруп                |  | 40     | 30 | Саморез 4x16                  |  | 36     |
| 23 | Заглушка еврошурупа      |  | 40     | 31 | Саморез 4x30 для ручки        |  | 4      |
| 24 | Ключ еврошурупа          |  | 1      | 32 | Шайба декоративная            |  | 34     |
| 25 | Опора наконечная         |  | 8      | 33 | Штангодержатель металлический |  | 2      |
| 26 | Заглушка технологическая |  | 36     | 34 | Стяжка межсекционная          |  | 2      |
| 27 | Петля накладная          |  | 16     | 35 | Толкатель с демпфером         |  | 2      |

После полной сборки и установки изделия предприятие-изготовитель рекомендует дополнительно соединить секции мебельного набора стяжками межсекционными (34), просверлив дополнительно отверстия сверлом диаметром 8 мм насквозь в местах соприкосновения секций, не допуская повреждения декоративного покрытия деталей.

#### Комплектовочная ведомость на щитовые детали. Шкаф 4-х ств. Гамма

| № | Наименование         | Размер   | Кол-во | № упак. | №  | Наименование          | Размер   | Кол-во | № упак. |
|---|----------------------|----------|--------|---------|----|-----------------------|----------|--------|---------|
| 1 | Стенка правая        | 2284x544 | 1      | 4       | 10 | Полка                 | 381x544  | 8      | 5,7     |
| 2 | Стенка левая         | 2284x544 | 1      | 4       | 11 | Цоколь                | 100x1168 | 2      | 6       |
| 3 | Перегородка          | 2168x544 | 2      | 6       | 12 | Стенка задняя боковая | 2196x406 | 2      | 4       |
| 4 | Стенка верхняя       | 1598x570 | 1      | 5       | 13 | Стенка задняя средняя | 2196x390 | 2      | 4       |
| 5 | Створка малая        | 2180x396 | 2      | 3       | 14 | Штанга металлическая  | 760      | 1      | 6       |
| 6 | Створка              | 2180x396 | 2      | 2       | 15 | Соединитель ДВП       | 1489     | 1      | 6       |
| 7 | Стенка нижняя        | 1566x544 | 1      | 5       | 16 | Соединитель ДВП       | 361      | 1      | 6       |
| 8 | Полка соединительная | 766x544  | 2      | 7       | 17 | Соединитель ДВП       | 286      | 1      | 6       |
| 9 | Полка средняя        | 384x544  | 2      | 6       |    |                       |          |        |         |

#### Схема сборки. Шкаф 4-х створчатый Гамма

